



Установка

зарядно-разрядная
50/110В-50А

A2516

Назначение

Установка А2516 предназначена для заряда и разряда аккумуляторных батарей электровозов и электропоездов напряжением 50 и 110В и током до 50 А. Энергия разряженных батарей отдается в трехфазную сеть с напряжением 380 В, частотой 50Гц.

Технические данные

Количество постов (одновременно заряжаемых батарей) (шт.)	2
Номинальное напряжение заряженных батарей (В)	50 и 110
Максимальный выходной ток одного поста (А)	50±1
Пределы регулирования тока заряда (А)	10-50
Пределы регулирования тока разряда, А	10-50
Отклонение тока заряда и разряда от установленного значения в режиме стабилизации (% , не более)	±5
Потребляемая мощность (кВт, не более)	12,6
Режим работы	длительный
Коэффициент полезного действия (не менее)	0,9
Режимы заряда и разряда:	
заряд аккумуляторной батареи с контролем максимального напряжения батареи;	
разряд аккумуляторной батареи с контролем минимального напряжения батареи	
Габаритные размеры (мм, не более):	
ширина	1000
высота	1700
длина	590
Масса(кг, не более)	270
Средний срок службы (лет)	10

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
установка зарядно-разрядная 50/110В-50А А2516	1
паспорт	1
эксплуатационная документация и запасные части на комплектующие изделия (комплект)	1